

# EuroLine -Antenne

## 406 – 440 MHz / Radio AM/FM

- 4-dB-Antenne auch als Kombistrahler 406 – 440 MHz / Radio verwendbar.
- 4-dB-Antenne in geräuscharmer Ausführung.

<b>Typ Nr. K 70 77 21</b> BN 510 184	406 – 440 MHz, 0 dB Gewinn (bez. $\lambda/4$ -Strahler), Länge 180 mm
<b>Typ Nr. K 70 78 21</b> BN 510 756	406 – 440 MHz, 4 dB Gewinn (bez. $\lambda/4$ -Strahler), windgeräuscharm, Länge 590 mm
Anschluss	Minicrimp (m)
Max. Belastung	50 W (bei 50 °C Umgebungstemp.)
Montage	In Bohrung $\varnothing 18^{+1}$ mm von der Karosserie-Außenseite. In Bohrung $\varnothing 14 \dots 19$ mm, von der Karosserie-Innenseite.
Einbautiefe	13 mm
Max. $\varnothing$ am Fuß	32 mm
Material	Metallteile aus Messing und rost- freiem Stahl. Alle sichtbaren Metallteile sind schwarz verchromt.
Lieferumfang	Strahler, Fuß, Kunststoffschlüssel.
Zubehör	Für den Radioempfang (UKW) mit Gewinnantenne wird die Weiche K 63 27 23 (BN 510 258) benötigt.
Besonderheit	Strahler K 70 70 21 01 ist an der Schlüsselfläche mit dem Buch- staben "K" gekennzeichnet.
Einzelteile Typ Nr.	(Bestell-Nr.)
Strahler für K 70 77 21	K 70 70 21 01 (BN 510 181)
für K 70 78 21	K 70 71 21 01 (BN 510 236)
Minicrimpfuß	K 70 77 20 3 (BN 510 006)
Fuß mit 5 m Kabel	K 70 70 20 3 (BN 510 005)
Spitzenschutz	K 66 01 9 (BN 510 159)
Antennenschlüssel	K 66 30 2 (BN 510 161)



K 70 77 21

K 70 78 21