

## MU 1804-LX

### Kolineare 3 dB Auto-Funkantenne für das 1800 MHz Band

#### Beschreibung

- Autofunkantenne für das 1800 MHz Mobilfunknetz (DCS-1800/PCN).
- Kolinearer Edelstahlstrahler.
- 3 dB Gewinn im Vergleich zu einem  $\frac{1}{4}$   $\lambda$  Strahler.
- Edelstahl-Antennenfuß (LX-Fuß) - professionelle Qualität in eleganter, schlanker Form.
- Speziell zur Dachmontage geeignet.
- Mit FME-Anschluss versehen (ohne Kabel).
- Biegestück im Fuß zur Neigung des Strahlers (15° per Hand einstellbar).
- Einfache Montage von außen (18mm Ø Bohrung erforderlich).



#### BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
MU 1804-LX	130001269

#### SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	MU 1804-LX
Frequenz	1800 MHz band (1700 - 1900 MHz)
Antennentyp	Collinear mobile antenna
Max. Eingangsleistung	25 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 $\Omega$
Gewinn (EIA RS-329-1)	3 dB
Mechanisch DE	
Materialien	Whip: Black-chromed brass Black-chromed stainless steel Mount: Stainless steel Cu-nite brass Environment-proof plastics
Kabel	FME-cable to be ordered separately
Installationsmoment	3.5 Nm max.
Farbe	Schwarz
Höhe	170 mm / 6.69 in.
Gewicht	0.034 kg / 0.07 lb
Montage	18 mm dia. hole

