

BSAMNT-6



Breitprofil-Antennen-Montagesatz nach unten gekippt für runde Teile mit einem Außendurchmesser von 4,53 - 5,51 Zoll (115 - 140 mm). Das Kit enthält einen Scheren-Halterungssatz und einen Tretlagersatz.

Produktklassifizierung

Produkttyp Downtilt-Montagesatz

Allgemeine Spezifikationen

Anwendung Im Freien

Farbe Silber

Dimensionen

Kompatibler Durchmesser, maximal ca. 140 mm | 5.512 Zoll

Kompatibler Durchmesser, mindestens 115 mm | 4.528 Zoll

Gewicht, netto 6.2 kg | 13.669 Pfund

Materialspezifikationen

Materialart Verzinkter Stahl

Verpackung und Gewichte

linklusive Halterungen | Hardware

Verpackungsmenge 1

Gewicht, brutto 6.4 kg | 14,11 Pfund

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes
REACH-SVHC	Konform gemäß SVHC-Revision auf www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Gefällig
UK-ROHS	Gefällig

